

بسمه تعالی

مراحل راه اندازی Dial Peer در گوشی‌های D-Link DPH-400SE :

۱- در ابتدا دستگاه را به شبکه متصل و IP آن را به طریق زیر مشاهده می‌نماییم.

در روی دستگاه کلید OK را فشار داده و با استفاده از کلیدهای Navigation وارد قسمت System Info می‌شویم.



Navigation Keys

سپس وارد بخش Network Status که در آن DHCP IP و Gateway نمایش داده می‌شوند می‌شویم.

۲- در Browser رایانه خود IP را جهت اتصال به دستگاه وارد می‌نماییم. به طور مثال: http://10.1.1.46

۳- نام کاربری و رمز ورود را وارد می‌نماییم. (پیش فرض برای هر دو admin می‌باشد).

۴- پس از ورود به قسمت VOIP رفته و گزینه Dial Peer را انتخاب می‌کنیم.

Firmware Version:GE_1.00

D-Link

DPH-400SE // BASIC NETWORK **VOIP** PHONE MAINTENANCE SECURITY LOGOUT

SIP

Stun

Dial Peer

SIP Line Select

SIP 1 Load

Basic Setting

Register Status: **Unapplied** Display Name:

Server Name: Proxy Server Address:

Server Address: Proxy Server Port:

Server Port: 5060 Proxy Username:

Account Name: Proxy Password:

Password: Domain Realm:

Phone Number: Enable Register:

APPLY

Advanced Set

BROADBAND

Copyright © 2010 D-Link International Pte. Ltd.

۵- در این قسمت اطلاعات مربوط به گوشی دوم که میخواهیم با آن ارتباط برقرار کنیم را وارد می‌نماییم. به طور مثال در قسمت Phone Number ، Destination و Port اطلاعات را به شکل زیر وارد می‌کنیم.

Firmware Version: GE_1.00

D-Link

DPH-400SE // BASIC NETWORK VOIP PHONE MAINTENANCE SECURITY LOGOUT

SIP
Stun
Dial Peer

Dial Peer Table

Number	Destination	Port	Mode	Alias	Suffix	Del Length
--------	-------------	------	------	-------	--------	------------

Add Dial Peer

Phone Number: 126
 Destination (optional): 10.1.1.46
 Port(optional): 5060
 Alias(optional):
 Call Mode: SIP
 Suffix(optional):
 Delete Length (optional):

Submit

Dial Peer Option

▼ Delete Modify

BROADBAND

Copyright © 2010 D-Link International Pte. Ltd.

(پورت مربوطه 5060 می‌باشد.)

۶- کلید Submit را زده و با نمایش پیغام Submit Success و کلیک روی گزینه Return تنظیمات به پایان می‌رسند. مانند همین مراحل را برای دستگاه دوم انجام می‌دهیم با این تفاوت که در مرحله ۵ اطلاعات مربوط به دستگاه اول را وارد می‌کنیم.

توجه: استفاده از این قابلیت برای چندین دستگاه نیز وجود دارد و مراحل عیناً مانند بالا می‌باشند.

نکته ۱: برای انجام مراحل بالا حتماً از Static IP استفاده نمایید چرا که در صورت قطع شدن از شبکه و اتصال مجدد امکان تغییر IP وجود دارد که در نهایت باعث عدم برقراری تماس می‌گردد. (Static IP باید خارج از محدوده DHCP IP باشد.)

نکته ۲: به منظور انجام مراحل فوق دستگاه‌های مربوطه به هیچ وجه نباید در شبکه تلفن داخلی ثبت (Register) شده باشند.

تنظیمات برای دستگاه D-Link DPH-150SE :

فقط کفایت پس از ورود به صفحه تنظیمات دستگاه در قسمت Network، Static IP و در قسمت VOIP بخش SIP Account Settings داخلی دستگاه را تنظیم نماییم.

The screenshot displays the web management interface for a D-Link DPH-150SE device. At the top, there is a 'Logout' link on the left and 'Firmware Version: GE_1.01' on the right. Below this is a large orange banner with the 'D-Link' logo. A navigation menu contains tabs for 'SYSTEM', 'NETWORK', 'VOIP', 'ADVANCE', and 'CALL LOG', with 'NETWORK' currently selected. On the left side, there is a sidebar menu with 'Network Settings', 'QoS Settings', and 'NAT Traversal Settings'. The main content area is titled 'IPV4 / IPV6 SETTING' and features a dropdown menu set to 'IPv4 Only'. Below this is a section for 'DHCP / PPPoE / STATIC IP' with radio buttons for 'DHCP', 'PPPoE', and 'Static IP' (which is selected). Under 'Static IP', there are three input fields: 'IP Address' (10.1.1.126), 'Default Gateway' (10.1.1.254), and 'Subnet Mask' (255.255.255.0). A 'DNS SETTING' section follows with two empty input fields for 'DNS Server 1' and 'DNS Server 2'. At the bottom of the settings area are 'Submit' and 'Reset' buttons. The footer of the interface includes the text 'BROADBAND' and 'Copyright © 2006-2008 D-Link Systems, Inc.'

Logout Firmware Version: GE_1.01

D-Link

DPH-150SE //
SYSTEM
NETWORK
VOIP
ADVANCE
CALL LOG

SIP Settings

SIP Account Settings

Message Server

SMS

SIP ACCOUNT SETTING

Default Account Account 1

ACCOUNT 1 SETTING

Account Active Disable Enable

Display Name

SIP User Name

Authentication User Name

Authentication Password

Ring Type Default

IPv4 Register Status UnRegister

IPv6 Register Status UnRegister

ACCOUNT 2 SETTING

Account Active Disable Enable

Display Name

SIP User Name

Authentication User Name

Authentication Password

Ring Type Default

IPv4 Register Status UnRegister

IPv6 Register Status UnRegister

توجه: جهت تماس از دستگاه 150SE باید IP دستگاه مورد نظر را به جای شماره داخلی وارد نمایید. به طور مثال : 10*1*1*100

جهت تماس از دستگاه 400SE باید از شماره داخلی دستگاه مورد نظر استفاده نمایید. به طور مثال : 100